

Program funkcjonalno-użytkowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zbrochy

Nazwa zamówienia:

Budowa oświetlenia w miejscowości Zbrochy

Adres obiektu:

Zbrochy (stacja transformatorowa Marianowo IV nr 1154)

Klasyfikacja robót:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego: **45.31.61.10-9**

Nazwa Zamawiającego:

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

ul. Kościelna 3

06-316 Krzynowłoga Mała

Nazwa wykonawcy:

ESCO PROJEKT Roman Dębowski

Ul. M. Małachowskiego 1/107

05-270 Marki

Zawartość opracowania

1	Warunki techniczne	
2	Opis techniczny	3
3	Obliczenia techniczne	7
4	Zestawienie materiałów	12
5	Schematy jednokreskowe obwodów oświetlenia ulicznego	13

PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.
Rejon Energetyczny Przasnysz
06-300 Przasnysz
ul. Świerczewo 48
tel. 0-29 753-34-20 fax. 0-29 753-35-51

Przasnysz, dn. 01-10-2009

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
ul. Kościelna 3
06-316 Krzynowłoga Mała
nr kontrahenta: K13385 grupa przyłącz. V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 09/R13/18382

DLA: oświetlenie uliczne w miejscowości Zbrochy gm. Krzynowłoga Mała.

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 23-09-2009 r. PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. wyraża zgodę na przyłączenie mocy 2 kW przy współczynniku mocy $\text{tg } \phi = 0.4$

1. Podłączenie instalacji może nastąpić po zrealizowaniu niżej podanych warunków:
 - 1.1. Dostosowanie stacji transformatorowej **MARIANOWO IV [1154]** do zwiększonego obciążenia;
 - 1.2. Powiązaniu stacji według punktu 1.1 z siecią 15 kV: **nie dotyczy**
 - 1.3. Wybudowaniu linii nn: **Dostosować istniejącą linię do podwieszania obwodu oświetlenia ulicznego. Zgoda na montaż opraw oświetlenia ulicznego. Zdemontowane oprawy zdać do magazynu RE - Przasnysz.**
 - 1.4. Wykonaniu przyłącza: **napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm².**
 - 1.5. Wykonaniu instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami.
 - 1.6. Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego zlokalizowanego w: **szafka pomiarowa na istniejącym słupie linii nN**
 - 1.7. Zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego: **1-fazowy bezpośredni energii czynnej 1-strefowy**
2. Miejsce przyłączenia: **zaciski prądowe na słupie, obwód linii napowietrznej nN - LOJE [1154-02]**
3. Miejscem dostarczania energii będą: **zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej**
4. Lokalizacja, rodzaj i wielkość zabezpieczenia głównego: **zabezpieczenie topikowe w złączu o wartości 20 A ; zabezpieczenie limitujące moc: wyłącznik nadmiarowo-prądowy w szafce licznikowej za pomiarem, w obudowie przystosowanej do plombowania, o charakterystyce C 10 A**
5. Wymagania i informacje dotyczące dostosowania instalacji do współpracy z siecią:
 - 5.1. Wynikające z instrukcji ruchu i eksploatacji - **nie dotyczy**
 - 5.2. Systemy sterowania dyspozytorskiego - **nie dotyczy**
 - 5.3. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi – przewidzieć aparaturę uniemożliwiającą przeniesienie zakłóceń powstałych w urządzeniach odbiorczych na sieć zasilającą.
 - 5.4. Dodatkowe wyposażenie urządzeń i instalacji odbiorcy – **przy stosowaniu urządzeń elektronicznych stosować filtry przeciwzakłóceń.**
 - 5.5. Prąd zwarcia wielofazowego – **nie dotyczy**
 - 5.6. Czas trwania zwarcia - **1 sek**
 - 5.7. Pojemnościowy prąd zwarcia doziemnego (reszkowy) – **15A.**
 - 5.8. W razie potrzeby instalację przystosować do przerw wynikających z działania automatyki sieciowej.
 - 5.9. Sieć nn pracuje w systemie:
6. Przydzielona moc nie może być przekroczona i użytkowana bez zgody PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. w innych celach niż podane we wniosku.
7. Niniejsze warunki przyłączeniowe są ważne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunków w okresie ich ważności. Wnioskodawca wystąpi na piśmie do PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. o ustalenie nowych.
8. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej - zgodnie z § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007r.).
9. Informacje i ustalenia dodatkowe:
 - 9.1. W przypadku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania Państwa działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy tych urządzeń po uprzednim uzyskaniu z PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. warunków przebudowy.
 - 9.2. Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnień projekt techniczny instalacji wewnętrznych wraz z wykazem obiektów, lokali i mocy dla nich przydzielonej według w/w dokumentacji - **nie dotyczy**
 - 9.3. Dodatkowe wymagania: **nie dotyczy .**
 - 9.4. **Projekt należy skoordynować z warunkami przyłączeniowymi nr - nie dotyczy .**
10. Realizacja inwestycji związanych z podłączaniem instalacji Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, której projekt załączony będzie do niniejszych warunków. Wymieniony projekt stanowić będzie przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgłoszenia przez Wnioskodawcę uwag do tego projektu. Propozycja umowy o przyłączenie jest ważna przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawcę.

Niniejsze techniczne warunki przyłączenia wydano na zasadach i trybie określonym w Ustawie "Prawo Energetyczne" z dnia 10.04.1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Oddział Dokumentacji i Rozwoju

KIEROWNIK

inż. Andrzej Niszczałak

Z upoważnienia Dyrektora
Rejonu Energetycznego Przasnysz

mgr inż. Mirosław Kotlarek
Kierownik Wydziału Technicznego

Podpis Dyrektora

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrochy.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie szafki sterowniczej SO, wytrasowanie kabla zasilającego, dobór zabezpieczeń, ochronę przeciwporażeniową, sposobu zasilania opraw oświetleniowych. Szczegółowa lokalizacja urządzeń została przedstawiona na załączonym planie sytuacyjnym.

1.3. Podstawa opracowania

- Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci energetycznej, znak 09/R13/18382 z dnia 1.10.2009
- Umowa o przyłączenie

1.4. Opis stanu istniejącego

Obecnie w danej miejscowości na obszarze objętym projektem brak jest oświetlenia drogowego. Istniejąca linia napowietrzna n.n. jest linią komunalną zasilaną z rozdzielniczy nn. ze stacji trafo 1154. System sieci TN-C

1.5. Rozwiązanie techniczne zasilania

1.5.1. Rozdzielnica i linia zasilająca:

Miejscem przyłączenia zasilania oświetlenia są zaciski prądowe na słupie nr 14 wskazanym na rysunku. Na w/w słupie zabudować szafkę sterowniczo-pomiarową TL+SO. Pomiar energii elektrycznej przewidzieć w szafce TL+SO, gdzie należy przygotować miejsce do zainstalowania licznika energii elektrycznej 1-fazowego 1-

strefowego. Przyłączyć wykonać przewodem AsXSn 2x25mm² poprowadzonym na słupie w rurze ochronnej odpornej na działanie promieniowania UV. Proponuje się zastosowanie szafki w obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego lub żywicy poliestrowych.

1.5.2. Obwody oświetleniowe:

Z szafki SO na istniejącą linię nn. wyprowadzić obwód oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm² i zabezpieczyć w projektowanej szafce wyłącznikiem nadprądowym S301 B-10A.

1.5.3. Sterowanie:

Nowo projektowane oświetlenie sterowane będzie za pomocą cyfrowego programatora astronomicznego CPA 4.0 firmy Rabbit. Załączenie i wyłączenie obwodu oświetleniowego nastąpi na podstawie tablicy zachodu i wschodu słońca oraz poprawek wprowadzonych przez użytkownika.

1.5.4. Ochrona od porażen:

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na metalowych częściach słupa i oprawy. Metalowe części słupa należy podłączyć przewodem ochronnym z zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowej.

1.5.5. Oprawy oświetleniowe.

a) Parametry użytkowe :

- korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno lub dwu komorowej;

- klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia - poliwęglan lub szyba – współczynnik IK – 08 lub wyższy;
- odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium
- oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej 4 oznaczonych pozycjach lub poprzez ruchomy przegub mocujący oprawę do wysięgnika dający możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oprawy w zakresie co najmniej 25 stopni;
- średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 23000 godzin świecenia;
- zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym, tzn. :
 - źródło 70 W – co najmniej 6600 Lm,
 - źródło 100 W – co najmniej 10500 Lm,
 - źródło 150 W – co najmniej 17500 Lm,

Źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta

b) Parametry techniczne :

- stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 66 dla komory optycznej i min. IP 66 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla całej oprawy oświetlenia ulicznego;
- oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej;
- oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz.

1.5.6. Wysięgniki

Nowe wysięgniki montowane na słupach należy wykonać z ocynkowanej metodą ogniową rury o średnicy zewnętrznej 48 mm grubość ścianki 2,9mm ,długość wysięgu 1,5m. Do montowania wysięgników na słupy typu ŻN, należy stosować ocynkowane

uchwyty hakowe o długościach dostosowanych do szerokości słupa. Wysięgniki powinny posiadać zaciski PEN. Należy przewidzieć zerowanie wysięgników.

1.5.7. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla każdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn należy zainstalować oddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wkładką topikową Bi-Wts-6A np. typu SV lub równoważne

1.5.8. Przewody oświetleniowe.

Oprawy należy przyłączyć do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDYp 2x2,5; mm² 750V.

1.5.9. Uwagi końcowe.

Całość Instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace na sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów. Należy dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót. Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych, przed włączeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany:

- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,
- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających,
- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- sporządzić protokoły z powyższych pomiarów.

Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać protokolarnie zarządzającemu.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Obliczenie całkowitej mocy zainstalowanej:

Obwód oświetleniowy nr 1 – 3x70W

Całkowita moc zasilanych opraw z projektowanej szafki oświetleniowej wynosi 0,21 kW w układzie 1-fazowym.

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną

$$P_{obl} = k_i \cdot k_j \cdot P_z$$

gdzie:

- k_i – współczynnik jednoczesności (przyjęto=1)
- k_j – współczynnik rozruch (przyjęto=1,12)

Moc obliczeniowa wynosi:

$$P_{obl} = 1 \cdot 1,12 \cdot 0,21 = 0,2352 \text{ kW}$$

2.2. Dobór przewodów i zabezpieczeń:

- Sprawdzenie doboru przewodu zasilającego projektowaną szafkę oświetleniową

$$I_B = \frac{1,5 \cdot P_{obl}}{U \cdot \cos \varphi} = 1,93 \text{ A}$$

Projektowany przewód AsXSn 2x25mm² musi spełniać następujące warunki:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_Z$$

gdzie:

I_B - prąd obliczeniowy

I_n - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

I_2 - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających

I_z - obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów

Dopuszczalna obciążalność długotrwała przewodu AsXSn 2x25mm² wynosi $I_z=112A$. Linia zasilająca szafkę oświetleniową (zabezpieczenie w złączu) zabezpieczona będzie bezpiecznikiem topikowym o wartości 20 A.

$$1,93 \leq 20 \leq 112$$

$$35 \leq 162,4$$

Warunki są spełnione

- Sprawdzenie doboru przewodu zasilającego obwód oświetleniowy

$$I_B = \frac{1,5 \cdot P_{obl}}{U \cdot \cos j} = 1,93 \text{ A}$$

Projektowany przewód AsXSn 2x25mm² musi spełniać następujące warunki:

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1.45 I_z$$

Dopuszczalna obciążalność długotrwała przewodu AsXSn 2x25mm² wynosi $I_z=112 \text{ A}$. Linia zasilająca obwód oświetleniowy zabezpieczona będzie wyłącznikiem nadprądowym S301 B-10 A

$$1,93 \leq 10 \leq 112$$

$$14,5 \leq 162,4$$

Warunki są spełnione

- Sprawdzenie doboru przewodu zasilającego oprawę oświetleniową

$$I_B = \frac{1,5 \cdot P_{obl}}{U \cdot \cos j} = \frac{1,5 \cdot 84}{230 \cdot 0,85} = 0,64 \text{ A}$$

Projektowany przewód YDY 2x2,5mm² musi spełniać następujące warunki:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_2 \leq 1.45 I_Z$$

Dopuszczalna obciążalność długotrwała przewodu YDY 2x2,5mm² wynosi $I_Z=31$ A. Linia zasilająca oprawę oświetleniową zabezpieczona będzie łączem bezpiecznikowym SV z wkładką bezpiecznikową BiWts 6 A

$$0,64 \leq 6 \leq 31$$

$$11,4 \leq 44,95$$

Warunki są spełnione

2.3. Sprawdzenie dobranych przewodów na warunek spadków napięć

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego słupa, spadek obliczono wg wzoru:

$$DU_{\%} = \frac{2 \cdot 100}{g \cdot s \cdot U^2} \cdot \sum P_i \cdot l_i$$

gdzie:

$DU_{\%}$ - procentowy spadek napięcia

g - konduktywność przewodu

s – przekrój przewodu


P_i – moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu

l_i – i-ty odcinek obwodu

$$DU_{\%} = 0,59\% < 5\%$$

Warunki są spełnione

2.4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej



Obliczeń dokonano na podstawie danych:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| - transformator 63 kVA | $R_t = 0,053 \, \Omega$ | $X_t = 0,114 \, \Omega$ |
| - przewód AsXSn 2x25 mm ² | $R_{AsXSn} = 1,200 \, \Omega/\text{km}$ | $X_{AsXSn} = 0,24 \, \Omega/\text{km}$ |
| - przewód Al 50 mm ² | $R_{Al} = 0,571 \, \Omega/\text{km}$ | $X_{Al} = 0,3 \, \Omega/\text{km}$ |
| - przewód Al 25 mm ² | $R_{Al} = 1,174 \, \Omega/\text{km}$ | $X_{Al} = 0,3 \, \Omega/\text{km}$ |
| - przewód YDY 2x2,5 mm ² | $R_{YDY} = 7,410 \, \Omega/\text{km}$ | |

Prąd wyłączeniowy dla:

- | | |
|---|------------------------|
| - wyłącznika nadprądowego S301 B-10 dla czasu zadziałania $t > 5 \, \text{s}$ | $I_a = 50 \, \text{A}$ |
| - wkładki BiWts 6 A dla czasu zadziałania $t > 5 \, \text{s}$ | $I_a = 18 \, \text{A}$ |

- Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu oświetleniowego S301 B-10

Element pętli zwarciowej	Rjed	Xjed	L	R	X
	Ω / km	Ω / km	km	Ω	Ω
- transformator 63 kVA	0,053	0,114	-	0,053	0,114
- przewód Al 50 mm ²	0,571	0,3	0,500	0,571	0,300
- przewód Al 25 mm ²	1,174	0,3	0,405	0,951	0,243
- przewód AsXSn 2x25 mm ²	1,2	0,24	0,010	0,024	0,005

$$R_k = 1,599 \, \Omega$$

$$X_k = 0,662 \, \Omega$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = 1,731 \, \Omega$$

$$I_k = \frac{0,8 \cdot U_0}{Z_k} = 106,3 \, \text{A}$$

$$106,3 \geq 50$$

$$I_k \geq I_a$$

Warunki są spełnione

- Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na zwarcie w punkcie B dla zabezpieczenia SV oprawy wkładki BiWts 6 A

Element pętli zwarciowej	Rjed	Xjed	L	R	X
	Ω /km	Ω /km	km	Ω	Ω
- transformator 63 kVA	0,053	0,114	-	0,053	0,114
- przewód Al 50 mm ²	0,571	0,3	0,500	0,571	0,300
- przewód Al 25 mm ²	1,174	0,3	0,405	0,951	0,243
- przewód AsXSn 2x25 mm ²	1,2	0,24	0,010	0,024	0,005
- przewód YDY 2x2,5 mm ²	7,41		0,005	0,074	

$$R_k = 1,673 \quad \Omega$$

$$X_k = 0,662 \quad \Omega$$

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = 1,799 \quad \Omega$$

$$I_k = \frac{0,8 \cdot U_0}{Z_k} = 102,3 \quad A$$


$$102,3 \geq 18$$

$$I_k \geq I_a$$

Warunki są spełnione

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

L.p.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Oprawa uliczna 100 W	kpl	3
2.	Lampa sodowa 100 W	szt	3
3.	Wysięgnik rurowy 1,0x1,5x15 st.	szt.	3
4.	Hak M16x180	szt.	6
5.	Taśma stalowa+klamerki COT	kpl	2
6.	Przewód YDYp 2x2,5 mm ²	m	15
7.	Osłona bezpiecznikowa SV 29.25 z wkładką topikową 6A	szt.	3
8.	Zacisk odgałęźny Al./Cu SL 11.118	szt.	6
9.	Przewód AsXSn 1x25 mm ²	m	3
10.	Końcówka kablowa Al. 25x10	szt.	3
11.	Zacisk odgałęźny Al./Al SL 21.12	szt.	2
12.	Przewód AsXSn 2x25 mm ²	m	690
13.	Szafka SO z wyposażeniem	kpl	1
14.	Uziemienie	kpl.	1
15.	Odgromniki SE 45.150 AP	szt.	1



Nazwa	Zbrochy
Nr Rys.	1
Rysował	Roman Dębowski
Data	22.09.2008